

IR-Sensorschalter, Türsensor POLY IR schwarz

Art.-Nr. : 103380294



DOMUS Line®

EAN : 8027934416617

Der POLY IR-Sensor bietet zwei Funktionen.

Funktion IR-Sensor: Schalten durch Handbewegung

Es können max. 3 POLY PIR Sensoren an die Schalteinheit angeschlossen werden (Wechselschalter Funktion)

- Hand am Sensor vorbeibewegen = ein/aus
- Bei eingeschaltetem Licht die Hand vor dem Sensor halten = dimmfunktion

Funktion Türsensor: schalten durch Türöffnung

Es können max. 3 POLY PIR Sensoren an die Schalteinheit angeschlossen werden.

- Tür offen = Licht an (bei mehr als einem Sensor geht das Licht an, sobald eine Tür offen ist)
- Tür geschlossen = Licht aus (bei mehr als einem Sensor geht das Licht aus, sobald alle Türen geschlossen sind)

Hinweis: Die POLY Schalteinheit inkl. 10fach Verteiler ist separat zu bestellen.

Lieferumfang; inkl. Aufbaugehäuse

- **Type:** Poly IR-Sensor
- **Werksnummer:** F0126000004
- **Ausstattung:** Anschlussleitung mit Stecker
- **ø (mm)** : 12,5
- **Höhe (mm)** : 1
- **Einbau ø (mm)** : 10
- **Einbautiefe (mm)** : 13
- **Anschlusskabellänge (mm)** : 2000
- **Montageart:** Einbau-, Aufbaumontage
- **Material:** Kunststoff
- **Oberfläche:** schwarz



Aufbaugehäuse



Referenzierte Artikel (Notwendiger Zusatzartikel)

Schalteinheit POLY 24 V/DC max. 72 W mit 10fach Verteiler 103380292

Referenzierte Artikel (Produktfamilie)

Bewegungssensor POLY PIR schwarz 103380293



